

S6-EH3P(5-10)K-H-EU

Solis Dreiphasen-Hochspannungs-Energiespeicher-Wechselrichter

Merkmale:

- 3 oder 4 integrierte MPPTs für verschiedene Ausrichtungen des Arrays
- Marktführende 50A/10kW maximale Lade-/Entladeleistung
- Automatische USV-Umschaltung
- Unterstützt den Peakshaving-Modus
- Vorgefertigte Batterie-, Zähler- und CAN-Verkabelung für eine zeitsparende Installation
- Unterstützt unsymmetrische und Halbwellen-Lasten sowohl am Netzanschluss als auch am Backup-Port
- Kompatibel mit mehreren Marken von Lithium Batterie Modellen
- Verbesserte Schutz- und Betriebsfunktionen für eine längere Lebensdauer der Batterien

Modell:

S6-EH3P5K-EU / S6-EH3P6K-EU

S6-EH3P8K-EU / S6-EH3P10K-EU



360-Grad



Datenblatt

S6-EH3P(5-10)K-H-EU

Modell	5K		6K		8K		10K	
Gleichstromeingang (PV-Seite)								
Empfohlene max. Größe des PV-Generators	10 kW		12 kW		16 kW		20 kW	
Max. nutzbare PV-Eingangsleistung	8 kW		9.6 kW		12.8 kW		16 kW	
Max. Eingangsspannung			1000 V					
Nennspannung			600 V					
Anlaufspannung			160 V					
MPPT-Spannungsbereich			200 - 850 V					
Max. Eingangsstrom	16 A / 16 A / 16 A						4 × 16 A	
Max. Kurzschlussstrom	24 A / 24 A / 24 A						4 × 24 A	
MPPT-Anzahl / maximale Stringanzahl	3 / 3						4 / 4	
Batterie								
Batterietyp			Li-Ion					
Batteriespannungsbereich			120 - 600 V					
Max. Lade-/Entladeleistung	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Max. Lade-/Entladestrom	25 A				50 A			
Kommunikation			CAN / RS485					
Wechselstromausgang (Netzseite)								
Nennausgangsleistung	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Max. Scheinausgangsleistung	5 kVA		6 kVA		8 kVA		10 kVA	
Nennnetzspannung			3/N/PE, 380 V / 400 V					
Nennnetzfrequenz			50 Hz / 60 Hz					
Nennnetzausgangsstrom	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
Max. Ausgangsstrom	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
Leistungsfaktor			> 0,99 (0,8 führt zu einer Verzögerung von 0,8)					
THDi			< 3%					
Wechselstromeingang (Netzseite)								
Eingangsspannungsbereich			304 - 437 V / 320 - 460 V					
Max. Eingangsstrom	11.4 A		13.8 A		18.2 A		22.8 A	
Nennnetzfrequenz			50 Hz / 60 Hz					
Frequenzbereich			45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz					
Wechselstromausgang (Backup)								
Nennausgangsleistung	5 kW		6 kW		8 kW		10 kW	
Spitzenscheinausgangsleistung	8 kVA, 60 s		9.6 kVA, 60 s		12.8 kVA, 60 s		16 kVA, 60 s	
Backup-Schaltzeit			< 10 ms					
Nennausgangsspannung			3/N/PE, 380 V / 400 V					
Nennfrequenz			50 Hz / 60 Hz					
Nennstärke Ausgangsstrom	7.6 A / 7.2 A		9.1 A / 8.7 A		12.2 A / 11.5 A		15.2 A / 14.4 A	
THDv (@lineare Last)			< 2%					
Wirkungsgrad								
Max. Wirkungsgrad	96.50%		97.00%		97.50%		97.90%	
EU-Wirkungsgrad	96.77%		97.10%		97.41%		97.51%	
BAT geladen durch PV Max. Leistungsfähigkeit	98.37%		98.45%		98.22%		98.31%	
BAT geladen / entladen auf AC Max. Leistungsfähigkeit	97.32%		97.34%		97.50%		97.50%	
Schutz								
Vermeidung von Inselbildung			Ja					
Ausgangsüberstromschutz			Ja					
Kurzschluss-Schutz			Ja					
Integrierter AFCI 2.0			Optional					
Integrierter Gleichstrom-Schalter			Ja					
Gleichstrom-Verpolungsschutz			Ja					
PV-Überspannungsschutz			Ja					
Batterie-Verpolungsschutz			Ja					
Allgemeine Daten								
Max. zulässiges Phasenungleichgewicht (Netz & Back-up)			100%					
Max. Leistung pro Phase (Netz & Back-up)			50% Nennleistung					
Abmessungen (B × H × T)	600 × 500 × 210 mm				600 × 500 × 230 mm			
Gewicht	27.6 kg				30.2 kg			
Topologie			Transformatorlos					
Eigenverbrauch (Nacht)			< 25 W					
Temperaturbereich der Betriebsumgebung			-25 ~ +60°C					
Relative Luftfeuchtigkeit			0 - 95%					
Eindringenschutz			IP66					
Geräuschemission (typisch)			< 46.9 dB(A)					
Kühlkonzept			Natürliche Kühlung					
Max. Betriebshöhe			4000 m					
Netzanschlussstandard			G98 oder G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA					
Sicherheits-/EMV-Norm			IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3					
Merkmale								
PV-Anschluss			Stäubli MC4-Stecker					
Anschluss der Batterie			Schnellverbindungs-Stecker					
Wechselstromanschluss			Schnellverbindungs-Stecker					
Anzeige			LED-Anzeige & Bluetooth + APP					
Kommunikation			CAN, RS485, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN					